Компоненты системы BiSecur Home – приводы

Совместимые приводы гаражных и въездных ворот

Тип привода	Функции					Ответные сигналы									Сценарии		
	Импульс	Свет	Частичное открывание	Откр.	Закр.	Открыто	Закрыто	Частично открыто [1]	Частично открыто % [1]	Частично открыто H [1]	Частично открыто % H [1]	Автоматическое закрывание	Нет доступных данных?	Внимание ошибка!	Откр.	Закр.	Вентиляция
SupraMatic E / P 3 (начиная с индекса программного обеспечения Bi)	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
SupraMatic E / P 3 (начиная с индекса программного обеспечения > Ci)	●	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	○	○	●
SupraMatic HT	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
ProMatic 3 (начиная с индекса программного обеспечения Bi)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●
ProMatic 3 (начиная с индекса программного обеспечения Ci)	●	-	●	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
RotaMatic P / PL [2] (начиная с индекса программного обеспечения G)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
LineaMatic P [2] (начиная с индекса программного обеспечения E)	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
WA 300 R S4 (начиная с индекса программного обеспечения C)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○
WA 300 S4 (начиная с индекса программного обеспечения D)	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○

Совместимые дверные приводы

Тип привода	Функции				Ответные сигналы									
	Импульс	Свет	Автоматический режим		Открыто	Закрыто	Частично открыто %	Задержка пуска	Автоматическое закрывание	Ригельный контакт [3]	Нет доступных данных?	Внимание ошибка!		
PortaMatic	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		

● Встроенный приемник 868 МГц BiSecur

○ В комбинации с внешним приемником ESE BiSecur (436723 или 436740)

[1] Приводы сообщают в зависимости от версии программного обеспечения различные ответные сигналы в конечном положении «Частично открыто».

[2] Двунаправленный 5-канальный приемник ESE BS

[3] Ригельный сигнал возможен как опция. Для этого понадобится ригельный контакт.

По состоянию на 07.2015

Компоненты системы BiSecur Home – приемники и устройства

Совместимые приемники

Приемники	Функции						Ответные сигналы								Сценарии		
	Откр.	Закр.	Импульс 0,5 секунд	Импульс 3 секунд	Вкл./Выкл.	3-минутный свет	Открыто	Закрыто	Частично открыты / Движутся	Включено	Выключено	Нет доступных данных?	Внимание ошибка!		Откр.	Закр.	
HET-E2, напр., для WA 400	●	●	●	-	-	-	▼	▼	▼	-	-	▼	▼		▼	▼	
HET / S[4] (начиная с индекса программного обеспечения -A)	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●	●	-		-	-	
HER 1[4] (начиная с индекса программного обеспечения -A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-		-	-	
HER 2[4] (начиная с индекса программного обеспечения -A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-		-	-	
HER 4[4] (начиная с индекса программного обеспечения -A)	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-		-	-	

● Встроенный приемник 868 МГц BiSecur

▼ В сочетании с многофункциональной платой (637026) или платой конечных положений (637028)

[4] В зависимости от настроенных DIL-переключателей.

Совместимые устройства

Устройства	Функции				Ответные сигналы							
	Короткое открывание	Длит. Откр. Вкл.	Длит. Откр. Выкл.		Не заперта, Длит. Откр. Вкл.	Не заперта, Длит. Откр. Выкл.	Заперта, Длит. Откр. Вкл.	Заперта, длит. Откр. Выкл.	Нет доступных данных?	Внимание ошибка!		
Thermo Safe / Thermo Carbon (входная дверь), S5 / S7 (Funk / Scan Funk / Code Funk)	●	●	●		●	●	●	●	●	●		

Все другие устройства с постоянным кодом 868 МГц пригодны для использования в их соответствующем диапазоне функций, однако без ответного сигнала и не для сценария.

Право на внесение изменений сохраняется.

По состоянию на 07.2015